



EI 84B (Noyau 28 x 45mm) 0,6W/Kg (M6X). Croisées.

Pour 8 ohms:
Chaque section secondaire 1 x 36 T dia 0,9mm

DA152 Transformateur de sortie PP.
 $I_a \leq 100\text{mA}$. R.pri : 40 + 40 ohms
 4000 Ohms/6 Ohms.
 25Hz/50Khz -1dB @15Watts.
 LP/LL : 130H/9mH //300pF

Copyright Yves Monmagnon. Juin 2010